

Инструкция по применению

Русский язык



lymph-mat[®]
300N GRADIENT

12

12-ступенчатая система
градиентной переменной компрессионной терапии

passion for compression

www.lymphamat.de



Содержание

Производитель.....	3
Общие правила техники безопасности.....	3
Основные предупреждения о безопасности	3
Меры предосторожности.....	4
Цель.....	5
Показания.....	5
Противопоказания	5
Побочные эффекты.....	6
Сообщение об инцидентах	6
Техобслуживание	6
Очистка	6
Дезинфекция.....	7
Гарантия	7
Закон об электрическом и электронном оборудовании (ElektroG).....	8
Условные обозначения	9/10
Технические данные.....	11
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	11
Поиск неисправностей	13
Принцип работы устройства lympha-mat®300N.....	14
Рекомендации по лечению	14
Техническая информация для ввода в эксплуатацию	15
Строение устройства lympha-mat®300N.....	16
Подключение манжет	17
Надевание манжет	18
Подключение удлинителей шлангов lympha-mat®	19
Подключение расширяющей части.....	20
Манжеты и другие аксессуары	21
Примечания.....	22

Производитель

Bösl Medizintechnik GmbH

Gut-Knapp-Straße 14, D-52080 Aachen, GERMANY

Телефон +49(0)2405 / 6 93 90 – 00

Факс +49(0)2405 / 6 93 90 – 10

Эл. почта: info@boesl-med.de

При возникновении вопросов либо несоответствий в отношении устройства или манжет обратитесь к производителю. Посетите наш веб-сайт www.boesl-med.de. Текущую версию этой инструкции по применению вы найдете в разделе загрузок.

Общие правила техники безопасности

Перед использованием прибора прочтите инструкцию по применению и обратите внимание на перечень показаний и противопоказаний. Если вы не уверены в чем-либо, проконсультируйтесь со своим врачом или дилером, прежде чем начинать терапию.

Система соответствует действующим нормам безопасности, включая EN 60601-1:2006/A1:2013, VDE0750:2013-12.



Основные предупреждения о безопасности

При неправильном использовании электрические устройства могут быть опасны. Корпус устройства может открываться только уполномоченным специалистом. Ремонт могут выполнять только уполномоченные дилеры или производитель. Неуполномоченные лица не могут открывать изделие ни при каких обстоятельствах. По соображениям безопасности устройство и манжеты не могут быть модифицированы или заменены пользователем. Несоблюдение этих предупреждений приведет к аннулированию гарантии. Если устройство неисправно, обратитесь в службу поддержки клиентов. Устройство нельзя использовать в присутствии легковоспламеняющихся газов, например, анестетиков. Манжеты являются биосовместимыми, однако их следует использовать только на здоровой коже. Если у вас имеется открытая рана, проконсультируйтесь с врачом перед их использованием. Открытые раны должны быть полностью закрыты во время использования. При возникновении проблем немедленно обратитесь к врачу. Любое изделие, содержащее кабели, шланги и т. д., представляет собой потенциальный источник опасности удушья. Трубки и кабели, используемые пациентом, всегда следует хранить в недоступном для маленьких детей месте и использовать с надлежащей осторожностью. Надевайте манжеты только на конечности, подлежащие лечению (рука, нога, бедро, верхняя часть тела). Никогда не надевайте манжеты на голову.



Меры предосторожности

Для вашей собственной безопасности и защиты устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Регулярно проверяйте изделие во время использования, чтобы убедиться, что оно работает надлежащим образом и что манжеты надеты правильно.
- Храните устройство вне досягаемости домашних животных и маленьких детей.
- Храните устройство вдали от жидкостей и защищайте его от влаги. Не подвергайте устройство и манжеты воздействию чрезмерной грязи, пыли, влаги, открытого огня, ожогов от сигарет и т. д. или излучения (например, солнечного света).
- Изделие состоит из прецизионных и электронных компонентов. Защищайте изделие и аксессуары от ударов и грязи, а также от источников электромагнитных помех. Не роняйте устройство.
- Перед очисткой или проверкой устройства выключите питание и выньте вилку из сетевой розетки, чтобы полностью отключить его от сети.
- Для очистки устройства используйте только стандартные чистящие средства.
- Никогда не проводите влажную очистку устройства. Разрешена только сухая очистка.
- Перед хранением устройства убедитесь, что оно чистое и сухое.
- Никогда не проверяйте устройство с помощью острых предметов.
- Используйте только те комбинации манжет и соответствующие удлинительные вставки, которые рекомендованы компанией BÖSL Medizintechnik (см. также главу «Манжеты и другие аксессуары»). Надлежащее функционирование устройства может быть гарантировано только в том случае, если используются правильные устройства и комбинации манжет.
- Следует избегать использования этого устройства рядом с другими устройствами или в сочетании с другими устройствами, поскольку это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, следует следить за этим и другими устройствами, чтобы обеспечить их правильное функционирование.
- Использование аксессуаров, не предусмотренных производителем, может привести к увеличению электромагнитного излучения или снижению электромагнитной устойчивости устройства, а также к неправильной работе.

Цель

Блоки управления от BÖSL Medizintechnik GmbH представляют собой активные медицинские изделия, которые используются в сочетании с манжетами для переменной пневматической компрессии. Блоки управления служат для устранения проблем, связанных с венозным застоем и лимфостазом, по следующим показаниям, а также с учетом противопоказаний и с применением параметров лечения, назначенных врачом. Эксплуатационная безопасность блоков управления гарантируется только при условии их использования по назначению информированным пользователем. В число пользователей входят пациенты, врачи, медсестры, физиотерапевты и родственники, поэтому блоки управления можно использовать как в профессиональных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Ограничения в отношении количества пациентов отсутствуют. Дети и лица, нуждающиеся в помощи, должны проходить терапию под руководством и наблюдением специалистов.

Показания

- Профилактика тромбозомболических осложнений
- Посттромботический синдром
- Трофические язвы
- Венозный отек
- Посттравматический отек
- Лимфатический отек
- Жировой отек
- Смешанные формы отеков
- Оклюзионная болезнь периферических артерий (под строгим наблюдением)
- Сенсорное нарушение, вызванное гемиплегией

Противопоказания

- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Обширный тромбофлебит, тромбоз или подозрение на тромбоз
- Рожистое воспаление
- Тяжелая неустойчивая гипертония
- Острая травма мягких тканей конечностей
- Нейропатия
- Оклюзионные процессы в области лимфодренажа
- Компартмент-синдром
- Острая флегмона

Побочные эффекты

Хотя манжеты являются биосовместимыми и протестированы в соответствии с частями -1, -5 и -10 стандарта DIN EN ISO 10993, в самых редких случаях может возникнуть:

- раздражение кожи;
- аллергические реакции.

В таких случаях обратитесь к врачу. При возникновении сомнений надевайте манжеты только на кожу, покрытую одеждой.

Шум работы системы может создавать незначительный дискомфорт.

После использования на коже могут появиться следы, но они исчезнут без необходимости каких-либо действий.

Сообщение об инцидентах

Если в связи с изделием, описанным в настоящей инструкции по применению, произойдут серьезные инциденты (смерть, серьезное ухудшение здоровья), пользователь должен сообщить о них производителю и ответственному органу.

В Германии ответственным органом является:

Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM)

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Телефон: +49 (0)228 99 307-0

www.bfarm.de

Для получения информации об ответственном органе за пределами Германии обратитесь в соответствующий орган в вашей стране.

Техобслуживание

Устройство и манжеты не требуют техобслуживания. От пациента или другого оператора не требуется самостоятельного выполнения каких-либо работ по техобслуживанию.

Очистка

Уход и очистку следует производить сухой тканью (не используйте средства для сухой химчистки). Можно использовать стандартные чистящие средства.

Дезинфекция

Терапевтические манжеты необходимо дезинфицировать после использования или перед сменой пациентов. Для этой следует провести дезинфекцию салфетками, рекомендованными немецким Институтом Роберта Коха (Robert Koch-Institut) (см. „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Дополнительную информацию и советы можно найти в нашем информационном листке «Инструкции по очистке и дезинфекции».

Гарантия

Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на устройство и аксессуары, если дефекты связаны с материалом и/или ошибками производства. Производитель несет ответственность за влияние на безопасность, надежность и работоспособность устройства только в том случае, если: расширения, новые настройки, изменения или ремонт выполняются уполномоченными им лицами, электромонтажные работы в помещении, в котором происходит применение, соответствуют нормам VDE, а устройство используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации. В случае неисправности устройства немедленно свяжитесь с компанией-поставщиком. При надлежащем использовании средний срок службы устройств и аксессуаров составляет 10 лет.



Закон об электрическом и электронном оборудовании (ElektroG)

Надлежащая утилизация использованных устройств (электронных отходов) (В странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора отходов)

Маркировка на изделии, аксессуарах или соответствующей документации указывает на то, что изделие и аксессуары нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами после окончания срока их службы.

Пожалуйста, утилизируйте данное устройство и аксессуары отдельно от других отходов, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов. Потенциально загрязненные манжеты следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, соблюдая соответствующие инструкции и после консультации с производителем. Мы просим вас правильно утилизировать использованные устройства и аксессуары, чтобы способствовать устойчивой переработке материальных ресурсов.

Частным пользователям следует связаться с продавцом, у которого было приобретено изделие, или обратиться в соответствующие органы, чтобы узнать, куда они могут сдать использованное устройство или аксессуары для экологически безопасной утилизации. Коммерческие пользователи должны связаться со своим поставщиком и действовать в соответствии с условиями договора купли-продажи. Данное изделие и электронные аксессуары не следует утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.

Изделие должно быть утилизировано как электронные отходы, его нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Сдайте изделие в пункты сбора по утилизации отходов согласно предписаниям.

Условные обозначения



Уведомление



ОПАСНОСТЬ!

Этот символ указывает на опасности, которые могут привести к проблемам со здоровьем, травмам, необратимым физическим повреждениям или смерти. Крайне важно строго следовать инструкциям по охране труда и быть особенно внимательными в этих случаях.



Производитель

2020

Год производства



Соблюдайте инструкцию по применению.
Для безопасной эксплуатации устройства необходимо полностью прочесть и понять инструкцию по применению, поскольку неправильное использование может привести к неприемлемому риску.

LOT

Номер партии

SN

Номер серии

IP32

Защита от твердых инородных тел диаметром $\geq 12,5$ мм и защита от капель воды.



Утилизация




Защищать от влаги



Класс защиты II



Классификация устройства
Тип BF




Температура окружающей среды при транспортировке и хранении. Транспортировка и хранение за пределами указанного диапазона температур может привести к повреждению устройства и, таким образом, подвергнуть опасности пациента, пользователя или третьих лиц.

CE 0197

Маркировка CE с идентификационным номером нотифицированного органа



Переменный ток




Температура окружающей среды при эксплуатации. Эксплуатация за пределами указанного диапазона температур может привести к повреждению устройства и, таким образом, подвергнуть опасности пациента, пользователя или третьих лиц.

Условные обозначения


PRESSURE / DRUCK

Настройка давления на поворотной ручке и индикаторе давления
20–100 мм рт. ст.



POWER ON / AN

Переключатель Вкл./Выкл. и настройка
времени процедуры 10–60 минут



Технические данные

Изделие **lympa-mat® 300N** предназначено для использования в бытовых условиях с непосредственным подключением к коммунальной электросети.

Для правильной работы устройства и его подключения к источнику питания, при необходимости, используйте адаптер питания для конкретной страны, соответствующий техническим характеристикам устройства (не входит в комплект поставки).

Плавная регулировка давления
20–100 мм рт. ст.
(с точностью около 15 %)

Классификация устройства:
Рабочая часть типа BF —
терапевтические манжеты



Интервал/перерыв установлены на
15 секунд

Класс защиты:
Класс защиты II



Номинальное напряжение ~ 230 В
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальный ток 0,45 А

Условия окружающей среды при транспортировке и хранении:

Условия окружающей среды для транспортировки и хранения: от -25 °C до +55 °C при влажности: 15–93 % относительной влажности.

Ежедневное использование в течение
1 часа при максимально высоком уровне
давления составляет общее потребление
около 20 кВт·ч в год.

Условия окружающей среды при эксплуатации:

Условия окружающей среды при эксплуатации: от +5 °C до +40 °C
Влажность: от 15 % до 93 % относительной влажности
Давление воздуха: от 700 до 1060 гПа

Размеры: Ш — 34 см, В — 14 см, Г — 36 см

Вес: 5,6 кг

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

lympa-mat® 300N соответствует требованиям ЭМС для медицинских изделий согласно EN 60601-1-2. Кроме того, соблюдаются требования к сетевым помехам для медицинских электрических приборов согласно EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3.

При влиянии электромагнитных помех на эффективность **lympa-mat[®]300N** успех терапии может снизиться.

Аппарат lympha-mat®300N предназначен для работы в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь lympha-mat®300N должен убедиться, что устройство работает в такой среде.			
Директивы и декларация производителя — электромагнитные помехи			
Измерения электромагнитной эмиссии		Соответствие	
ВЧ-эмиссия согласно CISPR 11		Группа 1	
ВЧ-эмиссия согласно CISPR 11		Класс B	
Эмиссия гармонических составляющих согласно IEC 61000-3-2		Класс A	
Эмиссия колебаний напряжения/фликер согласно IEC 61000-3-3		соответствует	
Изделие lympha-mat®300N предназначено для использования в бытовых условиях с непосредственным подключением к коммунальной электросети.			
Испытания на помехоустойчивость		Уровень соответствия требованиям помехоустойчивости	
Электростатический разряд (ESD) согласно IEC 61000-4-2	Контактный разряд +/- 8 кВ Воздушный разряд +/- 15 кВ	Контактный разряд +/- 8 кВ Воздушный разряд +/- 15 кВ	
Величина быстрых электрических переходных помех/всплесков согласно IEC 61000-4-4	+/- 2 кВ при 100 кГц для линий электропередачи	+/- 2 кВ при 100 кГц для линий электропередачи	
Ударные напряжения/скачки напряжения согласно IEC 61000-4-5	Линейное напряжение +/- 0,5 кВ, +/- 1 кВ Напряжение фаза-земля +/- 0,5 кВ, +/- 1 кВ, +/- 2 кВ	Линейное напряжение +/- 0,5 кВ, +/- 1 кВ Напряжение фаза-земля +/- 0,5 кВ, +/- 1 кВ, +/- 2 кВ	
Провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения согласно IEC 61000-4-11	Провалы напряжения: 0 % U _T , 1/2 цикла при 0–315 градусов 0 % U _T , 1 цикл и 70 % U _T , 25/30 циклов, однофазн. Перебои в напряжении: 0 % U _T , 250/300 циклов	Провалы напряжения: 0 % U _T , 1/2 цикла при 0–315 градусов 0 % U _T , 1 цикл и 70 % U _T , 25/30 циклов, однофазн. Перебои в напряжении: 0 % U _T , 250/300 циклов	
Магнитное поле при частоте сети (50/60 Гц) согласно IEC 61000-4-8	30 А/м	30 А/м	
Испытания на помехоустойчивость	Контрольный уровень согласно IEC 60601	Уровень соответствия требованиям помехоустойчивости	
Величина кондуктивных ВЧ-помех согласно IEC 61000-4-6	3 В при частоте от 0,15–80 МГц, 6 В в диапазонах ISM и любительского радио 0,15–80 МГц, 80 % AM при частоте 1 кГц	6 В _{среднеквадр. зн.} во всем диапазоне частот	
Величина излучаемых ВЧ-помех согласно IEC 61000-4-3	10 В/м;от 80 МГц до 2,7 ГГц; 80 % (уровень соответствия требованиям также 10 В)	10 В/м;от 80 МГц до 2,7 ГГц; 80 % (уровень соответствия требованиям также 10 В)	
В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.			
Протестированные ВЧ-частоты соответствуют следующим радиослужбам:			
Частота тестирования	Диапазон частот (МГц)	Служба	Тестовый уровень помехоустойчивости (В/м)
385	380–390	TETRA 400	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	28
710	704–787	LTE Band 13, 17	9
745			
780			
810			
870	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	28
930	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900;GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1720			
1845			
1970			
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	9
5500			
5785			

Покупатель или пользователь **lympa-mat[®]300N** может предотвратить возникновение электромагнитных помех и минимизировать ущерб. Поэтому не следует использовать портативные высокочастотные устройства связи, включая их аксессуары, на расстоянии менее 30 см от частей и кабелей **lympa-mat[®]300N**. Несоблюдение этого требования может привести к снижению производительности.

Поиск неисправностей

Проблема

Устройство не функционирует:

Подключено ли устройство к источнику питания?

-> Подключить кабель питания

Устройство включено?

-> Включить устройство

Проблема

Манжеты не наполняются или не сдуваются:

Все ли шланги подключены к устройству?

-> Подсоединить шланги

Закрыты ли неиспользуемые соединения заглушкой?


-> Вставить заглушку

Индикация давления колеблется:

Не является проблемой. Устройство постоянно показывает текущее давление в манжете.

Принцип работы устройства **lympa-mat®300N**

Градиентная система **lympa-mat®300N** используется для лечения венозных застоев и лимфостаза. Характерной функцией **lympa-mat®300N** является переменное повышение давления. Манжеты оказывают переменное градиентное давление на части тела (верхние или нижние конечности, тазобедренную часть, верхнюю часть тела). 12/24 камеры манжет заполняются воздухом одна за другой, начиная со стопы или кисти руки. Создаваемое давление уменьшается в различных областях давления от первой до последней камеры. Такое градиентное терапевтическое давление создает физиологически эффективный градиент давления. Это позволяет жидкости, мобилизованной давлением, которое создается в камерах, расположенных с перекрытием, свободно циркулировать без обратного тока.



Воздушные камеры остаются заполненными воздухом до тех пор, пока верхняя камера не достигнет соответствующего давления. Затем давление выходит из всех воздушных камер одновременно, и после перерыва цикл надувания начинается снова. Периодическое сжатие воздействует на отдельные слои тканей, а также на кровеносные и лимфатические сосуды внутри них.

Ткани разгружаются, что способствует венозному и лимфатическому оттоку, а обмен веществ и газообмен улучшаются.

Рекомендации по лечению


Во время лечения пациент должен лежать в удобном и расслабленном положении. Для облегчения терапии верхние или нижние конечности, подлежащие лечению, можно слегка приподнять. В начале терапии необходимо выбрать низкое давление в манжете и при необходимости увеличивать его. Давление (Pressure) никогда не следует устанавливать таким образом, чтобы пациент испытывал дискомфорт или боль. Процедура должна быть расслабляющей и приятной.

Техническая информация для ввода в эксплуатацию


- Изделие готово к использованию после извлечения из упаковки.
- Следует провести визуальный осмотр устройства на предмет внешних повреждений.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений.
- Поместите изделие на плоскую и твердую поверхность, например, на стол.
- Подключите кабель питания к разъему питания (**B2**) и подключите его к сетевой розетке (источнику питания).
- Подключите изделие к источнику питания, соответствующему его техническим характеристикам.
- Для правильной работы устройства и его подключения к источнику питания, при необходимости, используйте адаптер питания для конкретной страны, соответствующий техническим характеристикам устройства (не входит в комплект поставки).
- Установите устройство так, чтобы при возникновении экстренной ситуации во время лечения пациент или оператор имел возможность выдернуть шнур питания из сетевой розетки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия (**B1**) на устройстве текстильными изделиями, одеялами и т. п. Не складывайте устройства друг на друга. Не используйте устройство в качестве места для хранения.
- Снимите заглушку с используемого разъема (**A4**) и подсоедините манжету.
- Подсоедините манжеты к устройству (**A4**) и наложите их.
- Пациент может безопасно использовать все функции устройства.
- Поверните таймер (**A3**) по часовой стрелке и установите желаемое время процедуры. Все дисплеи будут подсвечены. По истечении установленного времени лечения аппарат автоматически прекратит лечение.
- На регуляторе давления (**A2**) установите желаемое среднее давление лечения и проверьте его на дисплее давления.
- После окончания лечения поверните регулятор давления (**A2**) обратно в положение *minimum* (минимум) (против часовой стрелки).
- Чтобы закончить лечение до окончания установленного времени, поверните таймер (**A3**) обратно в положение OFF (Выкл.) (против часовой стрелки).
- После процедуры для лучшего сдувания манжет отсоедините разъем шланга от аппарата.

Строение устройства lympha-mat® 300N

Передняя часть устройства




Задняя часть устройства




Подключение манжет

- К устройству (**A4**) можно одновременно подключить две манжеты.
- Вставьте заглушки манжет в соединительные гнезда (**A4**).
- Следите, чтобы воздушные шланги манжет не были перекручены, чтобы отдельные воздушные камеры могли заполняться надлежащим образом.
- На время лечения ненужные соединения (**A4**) должны быть закрыты предусмотренными для этого заглушками.



A4 2 разъема для манжет

Надевание манжет




Манжета для верхней конечности

Удобно расположите манжету без образования складок. Максимально используйте клейкую поверхность застежки-липучки, чтобы избежать ее раскрытия во время лечения. Защитный канал со шлангами должен быть направлен наружу и должен быть виден при надевании.



Манжета для нижней конечности

Наденьте манжету и полностью застегните молнию. Ремешок на липучке также предотвращает расстегивание молнии. Молнию нельзя открывать, когда она находится под давлением.



Компрессионные штаны




Полностью закройте молнии.




Подключение удлинителей шлангов lympha-mat®

Для всех манжет типа lympha-mat имеется удлинитель шланга, который можно вставить между блоком управления и манжетой. Он удлиняет все соединение между блоком управления и манжетой на 2 м.

Удлинитель шланга имеет разъем male (штекер) и female (гнездо).



Штекер вставляется в соединительные гнезда блока управления. Обратите внимание на маркировку top/верх и bottom/низ на штекерах шлангов.



Гнездо подключается к шланговому концу манжеты. Обратите внимание на маркировку top/верх и bottom/низ на обоих разъемах шлангов и соедините разъемы так, чтобы «верх» совпал с «верхом», а «низ» с «низом».

Подключение расширяющей части




Расширяющая часть

Расширяющая часть увеличивает окружность манжеты для нижней конечности/компрессионных штанов на 13 см. Застегивается на боковые молнии.

Инструкции по установке

Расширяющая часть устанавливается следующим образом: если вы откроете боковую обшивку манжеты, станут видны соединения шлангов.

Отсоедините шланг 4-й воздушной камеры в отмеченной точке (черная линия) и подсоедините разъем расширяющей части.



Для отсоединения расширяющей части ослабьте ее на шланговой муфте.

Манжеты и другие аксессуары

Манжета для нижней конечности
с 12 воздушными камерами

Размер М

Обхват бедра до 75 см

Длина 85 см

№ арт. 1220

Размер М — короткий

Обхват бедра до 75 см

Длина 72 см

№ арт. 1221

Размер L

Обхват бедра до 88 см

Длина 85 см

№ арт. 1230

Размер L — короткий

Обхват бедра до 88 см

Длина 72 см

№ арт. 1231

Расширяющая часть манжеты
для нижней конечности с одной
воздушной камерой

Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1240

Расширяющая часть манжеты
для нижней конечности короткая,
с одной воздушной камерой

Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1241

Манжета для верхней конечности

с 12 воздушными камерами

Обхват предплечья регулируется до

58 см Длина 71 см

№ арт. 1250

Манжета-куртка

с 24 воздушными камерами

Обхват талии до 134 см,

обхват предплечья до 55 см

№ арт. 1180

Манжета-куртка левая с болеро

с 12 воздушными камерами

Обхват талии до 134 см,

обхват предплечья до 55 см

№ арт. 1181

Манжета-куртка правая с болеро

с 12 воздушными камерами

Обхват талии до 134 см,

обхват предплечья до 55 см

№ арт. 1182

Расширяющая часть для
задней части манжеты-куртки
Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1185

Расширяющая часть для
рукава манжеты-куртки
Расширение обхвата на 10 см

№ арт. 1190

Расширяющая часть для
передней части манжеты-куртки
Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1195

Компрессионные штаны
с 24 воздушными камерами

Обхват бедер до 145 см,

обхват бедра до 83 см

№ арт. 1260

**Компрессионные штаны,
размер S**

с 24 воздушными камерами

Обхват бедер до 131 см, обхват

бедра до 75 см

№ арт. 1261

Расширяющая часть компресси-
онных штанов с дополнительной
воздушной камерой

Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1265

Расширяющая часть компресси-
онных штанов размера S с допол-
нительной воздушной камерой

Расширение обхвата на 13 см

№ арт. 1266

**Пояс для компрессионных
штанов и куртки**

Для усиления давления в области
живота

№ арт. 1280

Удлинитель шланга

для всех 12-камерных манжет

Длина 2 м

№ арт. 1290

Манжеты изготовлены из
легкой в уходе нейлоновой/
полиуретановой ткани.

Пожалуйста, используйте только
одобренные производителем
кабели питания.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Bösl Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Телефон +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Факс +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
Эл. почта: info@boesl-med.de
www.boesl-med.de



Made in Germany

26.05.2025